

marantz®



MODEL 40n

MODEL 40n Stereo-Vollverstärker mit Streaming-Funktion

Digitales Herz und analoge Seele. Der MODEL 40n bietet Ihnen Hi-Res-Klang für digitales Musikstreaming von Spotify, Amazon Music HD, TIDAL und mehr sowie von Ihrer eigenen digitalen Musikbibliothek über AirPlay 2, Bluetooth und HEOS®. Sorgen Sie für erstklassigen TV-Klang über HDMI ARC (Audio Return Channel). Erleben Sie all dies mit der herausragenden analogen Verstärkung von Marantz – für satten, warmen und räumlichen Klang.

- **Einfach Lautsprecher anschließen** Der musikalischste Klang ist bereits integriert
- **Optimiert für Streaming** Zur Verwendung mit Spotify, TIDAL, AirPlay 2, Bluetooth und vielem mehr – HEOS® Built-in macht's möglich
- **Vom Soundmaster abgestimmt** Professionell entwickelt und abgestimmt – für den musikalischsten Klang
- **Musik mit Power** 100 Watt pro Kanal (RMS, 20Hz - 20kHz, 0,07% Klirr, 4 Ohm) für Ihre bevorzugten Lautsprecher
- **Sprachsteuerung** Funktioniert mit Amazon Alexa und Apple Siri
- **Edles Industriedesign** Macht in jeder Umgebung eine gute Figur
- **HDAM-Verstärkung** Die einzigartige Technologie bewahrt jedes Detail Ihrer Lieblingsmusik
- **Marantz Musical Phono-EQ-Stufe** Der integrierte MM-Phono-Vorverstärker macht den Anschluss eines Plattenspielers zum Kinderspiel
- **HiFi im ganzen Haus** Beschallen Sie Ihr Zuhause mit dem musikalischsten Klang. Dabei können Sie überall denselben oder in jedem Raum einen anderen Song hören
- **Farbe** Verfügbar in Schwarz und Silber-Gold



Modern Musical Luxury



MODEL 40n

Technische Daten

Ausgangsleistung	
Nennausgangsleistung (rms)	70W + 70W (8 Ohm) 100W + 100W (4 Ohm)
Features	
HEOS Built-in Multiroom und Streaming	ja
Spotify Connect / TIDAL / Deezer / Amazon Music HD	ja (wo verfügbar)
Sprachsteuerung	Works with Alexa
DSD-Audio Netzwerk-Streaming	ja
Internet Radio / Bluetooth / AirPlay 2	ja / ja / ja
Roon Tested	ja
Digitaleingang: USB-B / optisch / koaxial / USB-A	- / 1 / 1 / 1
Digital-Eingang	192 kHz / 24 Bit
USB-A: DSD / WAV / FLAC / ALAC	bis zu 5.6 / 192 / 192 / 192
DA-Wandler	ES9016K2M
Stromgegenkopplung	ja
Schottky-Dioden / Hochwertige Audiokomponenten	ja / ja
Symmetrisches Platinen-Layout	ja
Doppelte Bodenplatte / Aluminium-Kühlkörper	ja / ja
Terminal	
Phono-Eingang	ja (MM) Marantz Musical Phono EQ
Endstufen-Direkteingang	ja
Analog-Eingang (inkl. Phono) / Aufnahme-Ausgang (Cinch)	4 (PHONO, CD, LINE, RECORDER) / 1 (RECORDER)
Optischer Eingang	1
Koaxialer Eingang	1
HDMI Eingang / Ausgang	1 / 0 (ARC) nur PCM
USB-A	1 (Rückseite), Mass Storage Class 5W/1A
Lautsprecher-Terminal	SPKT-1+
Kopfhörerausgang	ja
Fernbedienungs-Bus	ja (RC-5 In / Out)
Suwboofe-Ausgang Tiefpass-Filter	Wählbar 40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 120 Hz



Control			
App	HEOS App		
Fernbedienung	Systemfernbedienung RC005PM (Verstärker- und CD-Player-Steuerung)		
Weiteres			
Abmessungen (B x T x H)	443 x 130 x 432 mm		
Gewicht	16,7 kg		
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H)	534 x 255 x 522 mm		
Gewicht mit Verpackung	19,6 kg		
Stromverbrauch	220 W, 0,3 W (Standby)		
Kaltgeräte-Netzbuchse	ja		
Schnellstart-Anleitung	inklusive		
Spezifikationen			
Leistungsverstärker	HDAM-SA3		
Leistungstransformator	Doppelt geschirmter Ringkern		
Lautstärkeregelung	Elektronisch, MUSES 72323		
Bass / Höhen / Balance	ja / ja / ja		
Source Direct	ja		
Frequenzgang	5 Hz - 100 kHz		
Klirrfaktor	0,02% (20 Hz - 20 kHz, 8 Ω)		
Dämpfungsfaktor	100		
Eingangsempfindlichkeit: Phono-Eingang	2 mV / 47 kOhm		
Eingangsempfindlichkeit: CD/LINE/RECORDER	220 mV / 20 kOhm		
Eingangsempfindlichkeit: Leistungsverstärkereingang	1,6 V / 15 kOhm		
Rauschspannungsabstand	PHONO (MM): 87 dB CD: 106 dB		
EAN			
EU	MODEL40nN1B	0747192135973	Schwarz
EU	MODEL40nN1SG	0747192135980	Silber-Gold

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

www.marantz.de

